

PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY

Przełącznik PoE serii Lite 16FE+2GE+1GF z uplinkiem, zasięgiem 300M i mocą 200W

Model PS11602FE-L



Przegląd

Przełącznik PoE serii Lite 16FE+2GE+1GF zapewnia łączną moc PoE 200W, transmisję na odległość 300M, obsługę VLAN i dużą gęstość portów dla MŚP i sieci komercyjnych.

Funkcje

- Przełącznik PoE dalekiego zasięgu 300M z serii Lite, 16FE+2GE+1GF Uplink
- Wbudowany zasilacz 200W
- Obsługa funkcji samonaprawy sieci AI (watchdog)
- Metalowa obudowa, wewnętrzny zasilacz i wydajne odprowadzanie ciepła zapewniają długotrwałą, stabilną pracę.
- Zgodność z IEEE 802.3af/at, do 30 W na port PoE
- Przełącznik DIP obsługuje VLAN, tryb Extend 300 m i Watchdog
- Obsługa montażu biurkowego, ściennego i w szafie rack
- Ochrona przeciwprzepięciowa 6KV

Specyfikacja

Interfejsy

Model	PS11602FE-L
Port stały	16*10/100Base-T/TX PoE porty (dane/zasilanie) 2* porty RJ45 10/100/1000Base-T/TX (dane) 1* gniazdo światłowodowe SFP uplink 100/1000Base-X (dane)
Protokół sieciowy	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000base-X; IEEE802.3x.
Cecha portu Ethernet	Automatyczne wykrywanie 10/100/1000Base-T(X), pełny/półdupleks i automatyczne dopasowanie MDI/MDI-X
Parametry portu światłowodowego	Gigabitowy port SFP (moduł światłowodowy nie jest dołączony; dostępne osobno moduły jedno- lub wielomodowe, jedno- lub dwuwłóknowe, LC)
Tryb przesyłania	Zapisz i prześlij dalej

PoE

Port POE	Porty 1-16 obsługują PoE zgodnie z IEEE802.3af/at
Cecha	Za pomocą przełącznika DIP, E: transmisja AI Extend na odległość 300 metrów; Tryb V: porty 1-16 obsługują izolację każdego portu i VLAN; PoE Watchdog jest domyślnie aktywny na portach 1-16. Funkcja Watchdog automatycznie przywraca pracę kamery. tryb W włącza samonaprawę AI-PoE (PoE Watchdog) na portach 1-16. Funkcja Watchdog automatycznie przywraca pracę kamery.
Wentylator	Konstrukcja bez wentylatora zapewnia cichą pracę i spełnia różne wymagania użytkowników.
Standard PoE	IEEE802.3af/at

Właściwości przełącznika

Zdolność przełączania	9,2 Gb/s (bez blokowania)
Szybkość przekazywania pakietów	6.85Mpps
Tabela adresowa MAC	8K
Pamięć bufora	4M
Transmisja po skrętkce	10BASE-T: UTP Cat5 (≤300 metrów) 100BASE-TX: UTP Cat5 lub nowszy (≤100 metrów) 1000BASE-TX: UTP Cat5 lub nowszy (≤100 metrów)
Styk zasilania	Domyślnie 1/2(+), 3/6(-)
Maksymalna / średnia moc na port	30W/15.4W
Łączna moc / napięcie wejściowe	200W
Zużycie energii	Tryb czuwania: < 5W Pełne obciążenie: < 200W

Właściwości fizyczne

Wskaźnik LED	Wskaźnik zasilania: PWR (zielony) Wskaźniki sieci: 1-16 (Link/Act) (zielone), 17-19 (Link/Act) (zielone)
Zasilanie	Wbudowany zasilacz AC100~240V 50-60Hz, 200W
Temperatura / wilgotność pracy	-20~+55°C; 5%~90% RH, bez kondensacji
Temperatura / wilgotność przechowywania	Od -40°C do +75°C; od 5% do 95% RH, bez kondensacji
Wymiar	310x205x44mm
Masa netto / brutto	Masa netto: < 2.5kg Masa brutto: < 3kg
Metoda instalacji	Montaż biurkowy, ścienny lub w 19-calowej szafie 1U

Ochrona	IEC61000-4-2 (ESD): wyładowanie stykowe $\pm 8\text{kV}$, wyładowanie w powietrzu $\pm 15\text{kV}$ IEC61000-4-5 (ochrona odgromowa/przepięciowa): zasilanie: $\text{CM}\pm 4\text{kV}/\text{DM}\pm 2\text{kV}$; port: $\pm 6\text{kV}$
Poziom ochrony	IP30

Certyfikacja

Certyfikacja	CE, FCC, RoHS
--------------	---------------

Zawartość opakowania

Przełącznik	1 szt.
Przewód zasilający	1 szt.
Uchwyty montażowe rack	1 szt.
Szybki przewodnik instalacyjny	1 szt.



Skontaktuj się z nami

Maxsol Polska

Strona internetowa

<https://maxsol-tech.pl>

WhatsApp

Czat przez WhatsApp

E-mail

sales@maxsol-tech.com

Obszar obsługi

Polska

Facebook

LinkedIn

WhatsApp