

PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY

16-portowy przełącznik Hi-PoE 200 W z portami uplink 2GE i SFP

Model PS11602FE



16-portowy przełącznik Fast Ethernet PoE z obsługą Hi-PoE 60 W, 2 gigabitowymi portami uplink RJ45, 1 gniazdem SFP, izolacją VLAN, trybem Extend i funkcją Watchdog.

Funkcje

- Przełącznik PoE dalekiego zasięgu 300M, 16FE+2GE+1GF Uplink HiPoE
- Porty 13-16 obsługują zasilanie Hi-PoE do 60 W dla urządzeń PD zgodnych z IEEE 802.3bt.
- Obsługa VLAN
- Obsługa priorytetu portów
- Obsługuje inteligentną funkcję watchdog do monitorowania zgodnych urządzeń PD
- Porty 1-12 dostarczają PoE 30W do urządzeń zgodnych z IEEE 802.3af/at
- Wbudowany zasilacz 200W (w zestawie)

Interfejsy

Model	PS11602FE
Port stały	16*10/100Base-T/TX PoE porty (dane/zasilanie) 2* porty RJ45 10/100/1000Base-T/TX (dane) 1* gniazdo światłowodowe SFP uplink 100/1000Base-X (dane)
Protokół sieciowy	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000base-X; IEEE802.3x.
Cecha portu Ethernet	Automatyczne wykrywanie 10/100/1000Base-T(X), pełny/półdupleks i automatyczne dopasowanie MDI/MDI-X
Parametry portu światłowodowego	Gigabitowy port SFP (moduł światłowodowy nie jest dołączony; dostępne osobno moduły jedno- lub wielomodowe, jedno- lub dwuwłóknowe, LC)
Tryb przesyłania	Zapisz i prześlij dalej

PoE

Port PoE	Porty 1-12: IEEE802.3af/at; porty 13-16: IEEE802.3bt, do 60W
Cecha	Przełącznik DIP domyślnie włącza priorytet portów. Tryb E: AI Extend wydłuża transmisję pojedynczego portu do 300 m i ogranicza jego szybkość do 10 Mb/s; pozostałe porty utrzymują 100/1000 Mb/s do 100 m; Tryb V: porty 1-16 obsługują izolację każdego portu i VLAN; tryb W włącza samonaprawę AI-PoE (PoE Watchdog) na portach 1-16. Funkcja Watchdog automatycznie przywraca pracę kamery.
Wentylator	Konstrukcja bez wentylatora zapewnia cichą pracę i spełnia różne wymagania użytkowników.
Standard PoE	IEEE802.3af/at/bt

Właściwości przełącznika

Zdolność przełączania	9,2 Gb/s (bez blokowania)
Szybkość przekazywania	6.84Mpps
Tabela adresowa MAC	8K
Pamięć bufora	4M
Transmisja po skrętce	10BASE-T: UTP Cat5 (≤300 metrów) 100BASE-TX: UTP Cat5 lub nowszy (≤100 metrów) 1000BASE-TX: UTP Cat5 lub nowszy (≤100 metrów)
Styk zasilania	Domyślnie 1/2(+), 3/6(-)
Moc MAX na port	Porty 1-12: 30W; porty 13-16: 60W
Łączna moc / napięcie wejściowe	200W
Zużycie energii	Tryb czuwania: < 5W Pełne obciążenie: < 200W

Właściwości fizyczne

Wskaźnik LED	Wskaźnik zasilania: PWR (zielony); Wskaźniki sieci: 1-16 (Link/Act) (zielone), 17-19 (Link/Act) (zielone)
Zasilanie	Wbudowany zasilacz AC100~240V 50-60Hz, 200W
Temperatura / wilgotność pracy	-20~+55°C; 5%~90% RH, bez kondensacji
Temperatura / wilgotność przechowywania	Od -40°C do +75°C; od 5% do 95% RH, bez kondensacji
Wymiar	310*205*44mm

Certyfikacja

Certyfikacja	CE, FCC, RoHS
--------------	---------------

Zawartość opakowania

Przełącznik	1 szt.
Przewód zasilający	1 szt.
Uchwyty montażowe rack	1 szt.
Szybki przewodnik instalacyjny	1 szt.



Skontaktuj się z nami

Maxsol Polska

Strona internetowa

<https://maxsol-tech.pl>

WhatsApp

Czat przez WhatsApp

E-mail

sales@maxsol-tech.com

Obszar obsługi

Polska

Facebook

LinkedIn

WhatsApp